

# ME110 SH Schwanenhalsmikrofon

Elektret-Schwanenhalsmikrofon mit einer Taste

## Artikelnummer

01 6960 00200005 (ehem. 2960-003-000-05)



## Eigenschaften

- Elektret-Mikrofonkapsel
- Mit Richtwirkung
- Robustes Gehäuse mit Schwanenhals
- Extrem langlebiger Schaltkontakt

## Lieferumfang

- Schwanenhalsmikrofon mit Anschlusskabel

## Optionen

- Tastschutz gegen unbeabsichtigte Bedienung
- Rastschalter
- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Andere Tastenfarben und -symbolik
- Andere Schwanenhalslängen
- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

## Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen und stationären Bereich
- Besonders geeignet für Digitalfunkgeräte

## Zubehör

- Verschiedene Montagehalter für M10-Gewinde
- Gummischutzring für Mikrofonkopf

## Technische Daten

### Allgemein

Gehäuse	Messing, schwarz
Schwanenhals	Stahlspirale mit Messingaußenwicklung, schwarz
Maße	Länge 650 mm, Kopf Ø 29 mm, Körper Ø 24 mm, Schwanenhals Ø 15 mm
Gewicht	625 g
Anschluss	4-adriges Kabel, 2 Adern geschirmt, 4,0 m, ohne Anschlussstecker
Lagertemperatur	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +60 °C
Bedienelemente	1 Taste, gelb

### Mikrofon

Betriebsspannung (DC)	1,5 V bis 10 V
Frequenzbereich	100 Hz bis 8 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit	24 mV/Pa (-32 dBV/Pa ± 3 dB) bei 3 V/2,2 kOhm
Impedanz	1,9 kOhm ± 20 % bei 1 kHz/RL = 2,2 kOhm
Richtcharakteristik	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)